

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Gâche électrique >

## Gache electrique Serie 8037



Installation possible sur porte en verre.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
2  
ANS

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Eff eff
<b>Longueur (mm)</b>	130
<b>Largeur (mm)</b>	30
<b>Contact de position</b>	Non
<b>Livré(e) avec</b>	1 boîtier en applique et 1 contre partie en applique.
<b>Matière</b>	Zinc
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-15
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	40
<b>Modèle</b>	Série 8037

<b>Sens</b>	Réversible
<b>Forme des bouts</b>	Carrés
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Diode de protection</b>	Oui
<b>Profondeur (mm)</b>	40
<b>Type de gâche</b>	Electrique
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-25

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MA)	RÉSISTANCE (EN N)	TENSION D'ALIMENTATION (V)	TOLÉRANCE DE LA TENSION (V)	RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DU FAFIX (MM)
<a href="#">EFF068</a>	À émission	150 mA en 12 VCC	3000	12	min 10 / max 24	3
<a href="#">EFF0685</a>	À rupture	235 mA en 12 VCC	3500	12	max 12	4
<a href="#">EFF0686</a>	À rupture	150 mA en 24 VCC	3500	24	max 24	4