

Électricité > Matériel électrique > Transformateur et alimentation électrique >

Convertisseur Moove Pur Sinus 12-220V - 2000W + tetecommande



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Épaisseur du boîtier (en mm)	100
Longueur du boîtier (en mm)	400
Puissance (W)	2000
Tension de sortie (en V)	230 VAC
Largeur du boîtier (en mm)	180
Température d'utilisation maximale (en °C)	65
Spécificité	Signal Sinusoïdal. Allumage à distance.
Tension d'entrée (en V)	12 VCC
Livr(e) avec	Télécommande filaire

Caractéristiques produit

**Référence****TOR081****Marque**

CDIX