

Outilage électroportatif > Électroportatif > DéTECTEUR ET TESTEUR >

DéTECTEUR DE METAUX GMS 120-27



Fonctionnalité trou de marquage.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|---|
| Indice de protection (IP) | IP 54 |
| Livré(e) avec | 1 câble USB-C |
| Utilisation | Permet de percer en toute sécurité en détectant les métaux, câbles sous tension et ossatures en bois logés dans les murs ou cloisons. |
| Distance de détection | Métaux ferreux 10 cm, non ferreux 12 cm, câble électrique sous tension 5 cm et bois 3 cm. |
| Type de pile | 2 AA (LR06) |
| Modèle | GMS 120-27 |
| Épaisseur (en mm) | 33 |
| Poids (en g) | 290,000 |
| Hauteur (en mm) | 186 |
| Largeur (en mm) | 86 |



| | |
|--------------------------------------|---|
| Type d'alimentation | Sur batterie, À pile |
| Profondeur de détection maximum (mm) | 120 |
| Nombre de batterie(s) incluse(s) | 1 batterie 1 Ah Li-Ion |
| Spécificité | Le scanner localise et indique la nature et la constitution de l'objet. Doté d'un boîtier caoutchouté absorbant les chocs. |
| Type de détecteur | Matériaux |
| Éligible au leasing | oui |

Caractéristiques produit

| | |
|-----------|----------------|
| Référence | FBC3990 |
| Marque | Bosch |