

Soudage > Postes à souder > Poste à souder MMA >

## Poste a souder MMA Ignis 150



Fonction HotStart permet d'amorcer l'électrode plus facilement, en augmentant le courant.  
Fonction SoftStart permet un arc électrique stable au début du soudage.

L'anti-Stick, empêche l'électrode de cuire.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**3**  
A N S

### Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 23
Facteur de marche en MMA	150 A à 35% / 110 A à 60% / 90 A à 100%
Garantie	3 ans
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	5,52
Modèle	Ignis 150
Correction du facteur de puissance (PFC)	Oui
Tension à vide (V)	96
Facteur de marche en TIG	150 A à 35% / 110 A à 60% / 90 A à 100%

<b>Accessoire(s) inclus</b>	1 porte électrode 4m et 1 pince de masse 3m
<b>Longueur (mm)</b>	365
<b>Poids (kg)</b>	6,500
<b>Type de tension</b>	Monophasé
<b>Tension d'alimentation (V)</b>	230
<b>Réglage de la puissance maximum (en A)</b>	150
<b>Réglage de la puissance minimum (en A)</b>	10
<b>Hauteur (mm)</b>	285
<b>Largeur (mm)</b>	130
<b>Type de poste</b>	Poste de chantier sur secteur

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>FRO0010</b>
<b>Marque</b>	Fronius