

Contrôle d'accès et domotique > Domotique et alarme > Détecteur de mouvement >

## Détecteur 1 ou 2 portes radio Titan +



### Caractéristiques techniques

<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 20
<b>Utilisation</b>	Pour transformateur Titan +.
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-20
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	40
<b>Distance de détection</b>	Jusqu'à 5 m
<b>Type de détecteur</b>	Mouvement
<b>Type de pile</b>	Bouton CR2450
<b>Spécificité</b>	Associez facilement jusqu'à 10 capteurs à un récepteur pour une connexion sans fil. Différents types de capteurs sans fil Titan+ peuvent être couplés à un seul récepteur.
<b>Type de pose</b>	En applique, À encastrer
<b>Type d'alimentation</b>	À pile
<b>Épaisseur (mm)</b>	11,50

<b>Tension d'alimentation (V)</b>	3
<b>Hauteur (mm)</b>	55
<b>Largeur (mm)</b>	43,50
<b>Piles fournies</b>	Oui

### Caractéristiques produit

---

<b>Référence</b>	<b>SNS124</b>
<b>Marque</b>	Sensio