

Électricité > Contacteurs et claviers > Clavier à code >

## Clavier a code Haussmann



Possibilité de passage libre pendant un certain temps sans code grâce au contact horloge, possibilité de rendre le clavier à code connecté en temps réel pour modification des codes à distances grâce au bloc gsm.

Votre prix : **325,73€** HT

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**5**  
ANS



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques techniques

Type d'électronique	Intégré
Indice de protection (IP)	IP 54
Livré(e) avec	Kit de montage
Résistance au vandalisme	Oui
Type d'alimentation	Filaire
Hauteur (mm)	270
Largeur (mm)	120
Aspect finition	Argent
Tension d'alimentation (V)	12, 24

<b>Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)</b>	Oui
<b>Épaisseur (en mm)</b>	24
<b>Signaux sonores</b>	Oui
<b>Fonction libre passage</b>	Oui
<b>Nombre de codes utilisateurs</b>	59
<b>Touches rétro-éclairées</b>	Oui
<b>Nombre de relais</b>	1
<b>Spécificité</b>	1 relais temporisé, pré-percé pour lecteur vigik. Signalisation lumineuse rouge/verte.
<b>Coloris</b>	Aluminium
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	150 mA
<b>Lecteur de badge</b>	Non
<b>Fonction Bluetooth</b>	Non
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Garantie</b>	5 ans
<b>Type de pose</b>	À encastrer
<b>Température d'utilisation maximale (en °C)</b>	60
<b>Température d'utilisation minimale (en °C)</b>	-20
<b>Articles associés</b>	<b>TTR060, TTR059, POW001, INR001, INR038</b>
<b>Modèle</b>	HAUSSMAN
<b>Usage</b>	Intérieur, Extérieur
<b>Nature du courant</b>	VAC, VCC
<b>Indice de résistance aux chocs (IK)</b>	IK07

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>INR031</b>
<b>Marque</b>	Intratone



Secteur - Page catalogue

2-132