

► Contrôle d'accès et domotique / Contrôle d'accès / Lecteur de badge /



## Lecteur de badge LAT-NFC | ACI005

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation électrique (en mA)            | 50 à 75                                                                       |
| Épaisseur (mm)                             | 22                                                                            |
| Longueur (mm)                              | 110                                                                           |
| Largeur (mm)                               | 50                                                                            |
| Indice de protection (IP)                  | IP 66                                                                         |
| Matière                                    | ABS                                                                           |
| Coloris                                    | Noir                                                                          |
| Nombre d'utilisateurs                      | 250                                                                           |
| Relais de sortie                           | 2A                                                                            |
| Tension d'alimentation (V)                 | 12                                                                            |
| Hauteur (mm)                               | 120                                                                           |
| Fabrication française                      | Oui                                                                           |
| Spécificité                                | Blocage et émission d'un signal d'alerte pendant 30 secondes après 5 erreurs. |
| Type de pose                               | En applique                                                                   |
| Indicateur lumineux                        | Oui                                                                           |
| Nature du courant                          | VCC                                                                           |
| Avertisseur sonore                         | Oui                                                                           |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -30                                                                           |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 50                                                                            |
| Modèle                                     | LAT-NFC                                                                       |
| Technologie                                | Desfire EV1, Desfire EV2, Mifare                                              |

► [Voir la fiche technique](#)

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Code article Trenois Decamps | ACI005             |
| Référence fabricant          | LAT-NFC<br>LAT-NFC |
| Marque                       | Acie               |
| Conditionnement              | Pièce              |
| Code douanier                | Non renseigné      |