



GARANTIE
3
ANS



Poste à souder MMA Ignis 150 | FRO0010



Fonction HotStart permet d'amorcer l'électrode plus facilement, en augmentant le courant.
Fonction SoftStart permet un arc électrique stable au début du soudage.

L'anti-Stick, empêche l'électrode de cuire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Indice de protection (IP) | IP 23 |
| Facteur de marche en MMA | 150 A à 35% / 110 A à 60% / 90 A à 100% |
| Garantie | 3 ans |
| Puissance de générateur recommandé (en kVA) | 5,52 |
| Modèle | Ignis 150 |
| Correction du facteur de puissance (PFC) | Oui |
| Tension à vide (V) | 96 |
| Facteur de marche en TIG | 150 A à 35% / 110 A à 60% / 90 A à 100% |
| Accessoire(s) inclus | 1 porte électrode 4m et 1 pince de masse 3m |
| Longueur (mm) | 365 |
| Poids (kg) | 6,500 |
| Type de tension | Monophasé |
| Tension d'alimentation (V) | 230 |
| Réglage de la puissance maximum (en A) | 150 |
| Réglage de la puissance minimum (en A) | 10 |
| Hauteur (mm) | 285 |
| Largeur (mm) | 130 |
| Type de poste | Poste de chantier sur secteur |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Code article Trenois Decamps | FRO0010 |
| Référence fabricant | 4075245880 4075245880 |

► [Voir la fiche technique](#)

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 www.trenois.com

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | Fronius |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |