



50 000 références en stock

► Électricité / Contacteurs et claviers / Clavier à code /



Livraison 24h



www.trenois.com

GARANTIE  
5 ANSFABRIQUÉ  
EN FRANCE

/INTRATONE

## Clavier à code Haussmann | INR031



Possibilité de passage libre pendant un certain temps sans code grâce au contact horloge, possibilité de rendre le clavier à code connecté en temps réel pour modification des codes à distances grâce au bloc gsm.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► Voir la fiche technique

Type d'électronique	Intégré
Indice de protection (IP)	IP 54
Livré(e) avec	Kit de montage
Résistance au vandalisme	Oui
Type d'alimentation	Filaire
Hauteur (en mm)	270
Largeur (en mm)	120
Aspect finition	Argent
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Épaisseur (en mm)	24
Signaux sonores	Oui
Fonction libre passage	Oui
Nombre de codes utilisateurs	59
Touches rétro-éclairées	Oui
Nombre de relais	Oui
Spécificité	1 relais temporisé, pré-percé pour lecteur vigik. Signalisation lumineuse rouge/verte.
Coloris	Aluminium
Consommation électrique (en mA)	150 mA
Lecteur de badge	Non
Fonction Bluetooth	Non

Garantie	5 ans
Type de pose	À encastrer
Température d'utilisation maximale (en °C)	60
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Articles associés	<b>TTR060, TTR059, POW001, INR001, INR038</b>
Modèle	HAUSSMAN
Usage	Intérieur, Extérieur
Nature du courant	VAC, VCC
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK07

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	INR031
Référence fabricant	10-4500 10-4500
Marque	Intratone
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné