



50 000 références en stock

► Contrôle d'accès et domotique / Domotique et alarme / Émetteur domotique /



Livraison 24h



www.trenois.com



urmet
FRANCE

Émetteur 2 canaux à encastrer derrière un bouton-poussoir ou un interrupteur. | YOK002

- 2 canaux indépendants
- Se câble derrière tous types de BP ou interrupteur
- Existe en version antenne extérieure



Universel, se câble derrière n'importe quelle série d'appareillage du marché y compris derrière un interrupteur pour commander le récepteur télérupteur radio.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Indice de protection (IP)	IP 54
Utilisation	Fonctionne avec tous les récepteurs radio Yokis.
Coloris	Vert
Nombre de canaux	2
Spécificité	Programmation de l'émetteur en mode standard, mode relais, mode impulsif ou en mode clignotement avec le récepteur télérupteur radio. La commande du récepteur télérupteur radio peut-être faite par des boutons poussoirs ou des interrupteurs.
Type de pile	Bouton CR2032
Température d'utilisation minimale (en °C)	-10
Température d'utilisation maximale (en °C)	50
Tension d'alimentation (en V)	3
Hauteur (en mm)	40
Largeur (en mm)	28,50
Portée maximum (en m)	250
Profondeur (en mm)	11,50
Autonomie de la batterie / pile	7 ans

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	YOK002
Référence fabricant	5454413 5454413
Marque	Urmet
Conditionnement	Pièce carton - 10 unités
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	136,43€ HT